

REFERENCIAS:

- CENTRO
- APLIQUE
- **TOMA CON PUESTA A TIERRA MARCA SICA HABITAT** EQUIV. O CALIDAD SUP.
- LLAVE DE 2 PUNTOS MARCA SICA HABITAT, CAMBRE
- **CAÑERÍA**
- **BANDEJA CHAPA PREPERFORADA 200 x 50 mm CON TAPA SAMET o Sup. Calidad**
- INTERRUPRTOR DIFERENCIAL SIEMENS-SCHNEIDER EQUIV. O CALIDAD SUP.
- INTERRUPRTOR TERMOMAGNETICO SIEMENS-SCHNEIDER EQUIV. O CALIDAD SUP.
- TV BOCA PARA TELEVISION

ARTEFACTOS:

- **A - FLUORESCENTE 3x36W-IDOLER-E104-BASIK EQUIV. o SUP. CALIDAD.**
- **B - FLUORESCENTE 2x36W-IDOLER-E104-BASIK EQUIV. o SUP. CALIDAD.**
- **C -** APLIQUE TIPO TORTUGA MRZ-MONTANA LAMPARA B.C.-18W EQUIVALENTE o SUP. CALIDAD.
- LE **LUZ DE EMERGENCIA FLUORESCENTE AUTÓNOMO NO PERMANENTE TIPO WANCO AWN-0802 EQUIVALENTE O SUPERIOR CALIDAD.**
- S.E. **LUMINARIA SEÑALIZACION DE ESCAPE LED AUTÓNOMO PERMANENTE CON PICTOGRAMA INDICANDO LA SEÑALIZACIÓN DE SALIDA MOD. 9905-L. MARCA ATOMLUX**

NOTAS:

- **TODAS LAS CAÑERÍAS EMPOTRADAS EN MUROS SERAN DE POLIETILENO ANTILLAMA S/ NORMA IRAM 2378, EN LOS SECTORES DONDE NO ESTEN EMPOTRADAS SERAN DE HIERRO SEMIPESADO, Y SERAN DE 3/4" COMO MINIMO SALVO LAS INDICADAS, TODAS CON UN CONDUCTOR ADICIONAL AISLADO, COLOR VERDE Y AMARILLO CONECTADO A TIERRA Y A TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA INSTALACIÓN.**
- **LAS CAPACIDADES Y SECCIONES SERÁN CONSIDERADAS COMO MÍNIMAS NECESARIAS, LAS DEFINITIVAS SURGIRÁN DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.**
- **LA SECCION MINIMA DE LOS CONDUCTORES SERA DE 2.5mm² PARA CIRCUITOS** DE TOMAS Y DE 1.5mm² PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION.
- **LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION DE ESCAPE SE CONECTARAN DIRECTAMENTE A LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION DEL SECTOR DONDE SE ENCUENTRAN.**

TAREAS A REALIZAR EN TABLERO SECCIONAL EXIST. EN PASILLO FRENTE A VICEDIRECCION

1- **MONTAR INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR, ALIMENTANDOLO DE LA BORNERA DE ENTRADA**

2- **MONTAR 3 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES PARA ILUMINACION DE LAS AULAS DE LA AMPLIACION, ALIMENTANDOLOS DESDE EL INTERRUPTOR DEL PUNTO 1. + 1 INTERRUPTOR PARA LUCES EXTERIORES (AULAS Y SANITARIOS)**

3- **IDEM 2, CON UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PARA LOS TOMAS DE LA AMPLIACION**

ELEMENTOS NECESARIOS A INSTALAR EN TABLERO SECCIONAL EXISTENTE PARA ALIMENTACION A LAS NUEVAS AULAS

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: **E.P.E.T. N° 17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M.**

LUGAR: **NEUQUEN CAPITAL**

PLANO: **INSTALACION DE ELECTRICIDAD / VOZ Y DATOS AULAS**

PLANO N° 05-01

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA
			1.100	2016